

Мјешовити Холдинг „Електропривреда РС“  
Матично предузеће а.д. Требиње

ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА И ДОКУМЕНТОВАЊА  
НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Требиње, август 2023. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС број: 75/04 и 78/11), члана 44.став 1.тачка 2. Статута ОДС-а, а у вези са члановима од 84. до 86. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске број: 68/20) и члановима од 83. до 86. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Службени гласник Републике Српске број: 13/22), Надзорни одбор је на X (десетој) сједници одржаној дана 01.11.2023. године на приједлог Управе Предузећа и уз препоруку Одбора за ревизију број: 01-ОР-0112-XXXII-5797-08/23 од 20.10.2023. године донио

**ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА И ДОКУМЕНТОВАЊА  
НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ**

**1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1.**

- (1) Предмет овог Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије (у даљем тексту: Правилник) су смјернице за рад приликом прикупљања потребних доказа, сачињавања прописаних записника, обрачуна, фактурисања и наплате по фактурама у случајевима откривеног неовлашћеног коришћења електричне енергије, у складу са Законом о електричној енергији (Сл. гласник РС број: 68/20) и Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Сл. гласник РС број: 13/22; у даљем тексту: Општи услови).
- (2) Овај Правилник утврђује и обавезе оператора дистрибутивних система (у даљем тексту: ОДС) који послују у саставу вертикално интегрисане компаније Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ да планирају и систематски проводе контролу исправности прикључака и обрачунских мјерних мјеста са циљем откривања и спречавања неовлашћене потрошње електричне енергије, воде евиденцију и извјештавају о свим активностима везаним за утврђивање и документовање неовлашћене потрошње електричне енергије, те утврђује обавезе, овлашћења и одговорности запослених лица задужених за рад у складу са овим Правилником.
- (3) Циљ примјене овог Правилника јесте да се откривањем и утврђивањем случајева неовлашћене потрошње електричне енергије смање комерцијални губици електричне енергије, повећа енергетска ефикасност дистрибутивне мреже и остваре бољи пословни резултати.
- (4) Управа ОДС-а је надлежна и одговорна за организацију, координацију и системско праћење провођења свих активности прописаних овим Правилником.

**Члан 2.**

- (1) Под неовлашћеном потрошњом електричне енергије, према одредбама члана 84. став (2) Закона о електричној енергији и члана 83. став (2) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, сматра се:
- „1) прикључење на мрежу без издате електроенергетске сагласности и закљученог уговора о прикључењу,
  - 2) неовлашћено прикључење на мрежу након извршене обуставе испоруке електричне енергије,
  - 3) технички изведеностање које омогућава коришћење електричне енергије без мјерног уређаја, мимо мјерног уређаја или преко мјерног уређаја на коме је онемогућено правилно мјерење,
  - 4) скидање или оштећење пломбе оператора дистрибутивног система са мјерног уређаја који се налази на посједу крајњег купца, при чему крајњи купац није обавијестио оператора дистрибутивног система о оштећењу,
  - 5) коришћење електричне енергије преко неовлашћено замијењеног мјерног уређаја. „

**Члан 3.**

- (1) ОДС је дужан да у Сектору мјерења и односа са корисницима (Служба за смањење комерцијалних губитака) организује:
- а) вођење евидентије о проведеним планираним (редовним) контролама, те утврђеним случајевима и врсти неовлашћене потрошње електричне енергије,
  - б) вођење евидентије о свим пријавама о постојању сумње у неовлашћено трошење електричне енергије које су самоиницијативно поднијела лица запослена код ОДС-а или корисници (правна или физичка лица) уз потпуну заштиту података о њима, проведеним ванредним контролама по евидентираним пријавама, те утврђеним случајевима и врсти неовлашћене потрошње електричне енергије,
  - в) вођење евидентије о извршеним обрачунима за утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије,
  - г) вођење евидентије о запримљеним приговорима корисника у вези утврђене неовлашћене потрошње, њиховој врсти и оправданости, те одговорима надлежне службе на приговоре,
  - д) вођење евидентије и чување документације и доказног материјала до правоснажног окончања поступка пред Регулаторном комисијом за енергетику

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

Републике Српске или надлежним судом, те архивирање документације везане за утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије у складу са прописима о чувању архивске грађе (досије крајњег купца),

- ћ) анализу евидентираних података и резултата, те предузимање појачаних или додатних активности уколико анализе укажу потребу за тим,
- е) предлагање Управи предузећа сазива Стручног тима на нивоу ОДС-а за израду, праћење провођења и унапређивање Акционог плана за смањење дистрибутивних губитака на нивоу ОДС-а, као и стручних тимова на нивоу теренских јединица за израду, праћење и унапређивање појединачних акционих планова по теренским јединицама. На челу стручног тима на нивоу ОДС-а је руководилац Службе за смањење комерцијалних губитака, а на челу стручних тимова на нивоу теренских јединица су координатори за те теренске јединице,
- ж) предлагање Управи предузећа Акционог плана за смањење дистрибутивних губитака на нивоу ОДС-а, а у складу са Јединственим оперативним планом на нивоу МХ ЕРС, те извјештавање Управе ОДС-а и Дирекције за послове ОДС-а при МП МХ ЕРС о реализацији Акционог плана,
- з) одобравање појединачних акционих планова по теренским јединицама, а у складу са Акционим планом на нивоу ОДС-а, те анализа извјештаја о провођењу појединачних акционих планова по теренским јединицама.

(2) Надлежне службе у Сектору послова подршке:

- а) издају фактуре и воде евиденцију о издатим фактурама и наплати по фактурама за утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије, обрачуну трошкова насталих приликом утврђивања и отклањања узрока неовлашћене потрошње електричне енергије, укључујући трошкове искључења и поновног прикључења на дистрибутивну мрежу, њиховом износу и наплати (Служба за финансије),
- б) обезбеђују сарадњу са надлежним институцијама (полиција, тужилаштво, судство и др.) и воде евиденцију о овим активностима (Одељење за правне послове),
- в) подносе и воде евиденцију о поднесеним тужбеним захтјевима за наплату по испостављеним фактурама за неовлашћено утрошену електричну енергију и ефектима наплате (Одељење за правне послове),
- г) подносе и воде евиденцију о врсти и резултату поднесених и ријешених кривичних и/или прекрајних пријава (Одељење за правне послове),

(3) Служба за координацију теренских операција:

- а) обезбеђује израду појединачних акционих планова по теренским јединицама, доставља их на сагласност Служби за смањење комерцијалних губитака и прати и извјештава о реализацији истих,
- б) предлаже сазиве стручних тимова по теренским јединицама,
- в) организује израду извјештаја о реализацији акционих планова по теренским јединицама,

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

- г) обезбеђује реализацију налога за ванредне контроле мјерних мјеста добијених од стране Службе за смањење комерцијалних губитака, те извјештава о резултатима контроле,
- д) осигурува, прати и извјештава о реализацији акционим плановима предвиђених редовних контрола мјерних мјеста.

**Члан 4.**

ОДС (Одјељење за правне послове) је дужан за сваког корисника код ког се контролом утврди неовлашћена потрошња електричне енергије, у складу са чланом 3. став (1) тачка д), формирати досије ког чине:

- а) налог за контролу (копија),
- б) један примјерак Записника,
- в) нумерисане фотографије са лица мјеста којима се документује начин неовлашћене потрошње електричне енергије и идентификује објекат и њему припадајући прикључак и мјерно мјесто које је контролисано,
- г) пријава основа сумње за извршење кривичног дјела крађе електричне енергије, поднесена надлежној станици полиције против корисника код ког је утврђена неовлашћена потрошња електричне енергије,
- д) испостављени рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију,
- ђ) испостављени рачун за довођење мјерног мјеста и/или прикључка у технички исправно стање (ако је рађено),
- е) испостављени рачун трошкова искључења и поновног укључења,
- ж) налог за исплату стимулативне награде члановима контролног тима који је установио неовлашћену потрошњу,
- з) доказ о уплати испостављених рачуна узрокованих неовлашћеном потрошњом електричне енергије,
- и) поднесени тужбени захтјев за наплату потраживања по рачуну за неовлашћену потрошњу судским путем, уколико корисник исти не измири у остављеном року,
- ј) правоснажна пресуда по окончаном поступку покренутом пред надлежним судом,
- к) доказ о измиривању обавеза по правоснажној пресуди и
- л) доказ о проведеном поступку извршења пресуде, уколико корисник није обавезе по истој измирио у остављеном року.

**Члан 5.**

- (1) ОДС је дужан успоставити систем редовног извјештавања о проведеним контролама прикључака, обрачунских мјерних мјеста и инсталације, те њиховим ефектима.
- (2) Теренске јединице израђују мјесечне извјештаје који садржи податке из евиденција датих у члану 3. став (1) тачке а) и б) и достављају их Служби за смањење комерцијалних губитака.
- (3) На бази достављених извјештаја из става (2) овог члана, те извјештаја Службе за финансије и Одјељења за правне послове, Служба за смањење комерцијалних

**Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије**

---

губитака израђује извјештај за протекли мјесец, који доставља у Дирекцију за послове ОДС-а Матичног предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ (у даљем тексту: Дирекција за послове ОДС-а), најкасније петнаестог дана у наредном мјесецу.

- (4) Мјесечни извјештај о провођењу мјера и активности на откривању неовлашћене потрошње електричне енергије мора да садржи податке о укупном броју извршених контрола, утврђеним случајевима неовлашћене потрошње, извршеним искључењима по том основу, податке о извршеним енергетским и финансијским обрачунима за неовлашћену потрошњу електричне енергије, те податке о поднесеним захтјевима за покретање кривичног и/или прекрајног поступка.
- (5) На бази достављених мјесечних извјештаја из става (4) овог члана, стручне службе у Дирекцији за послове ОДС-а израђују збирни квартални извјештај који достављају Управи Матичног предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, на разматрање и усвајање.
- (6) ОДС је дужан једанпут у шест мјесеци у Дирекцију за послове ОДС-а доставити податке из члана 3. став (2) и то: до 15. јула за прво полуодиште текуће године, те до 31. јануара наредне за друго полуодиште претходне године.
- (7) Дирекција за послове ОДС-а је дужна израдити годишњи извјештај о предузетим мјерама на откривању и спречавању неовлашћене потрошње електричне енергије и њиховим ефектима током претходне године и доставити га Управи Матичног предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ на разматрање најкасније до 15. фебруара наредне године.
- (8) Како би се обезбиједила упоредивост и омогућило поуздано збирно извјештавање на нивоу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, сви табеларни извјештајни обрасци које утврди Дирекција за послове ОДС-а, једнобразни су, одобрени од Техничког савјета дистрибуција и јединствено се примјењују.

**Члан 6.**

- (1) Радници запослени код ОДС-а су дужни да по сазнању, без обзира на начин и вријеме сазнања, пријаве сумњу у могућност постојања неовлашћене потрошње електричне енергије код неког корисника, док непријављивањем исте чине повреду радне обавезе.
- (2) Сви запослени у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ код којих се открије неовлашћена потрошња електричне енергије, наносе штету ОДС-у и систему у целини, о чему је ОДС дужан обавијестити предузеће у ком је лице запослено ради провођења поступка утврђивања његове одговорности у складу са важећим Етичким кодексом и актима о дисциплинској одговорности у предузећу.

**Члан 7.**

- (1) Дирекција за послове ОДС-а, најмање једанпут годишње, организује састанак представника свих дистрибутера ради размјене искустава стечених приликом

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

утврђивања, документовања и процесуирања неовлашћене потрошње електричне енергије, те припреме усаглашеног програма обуке радника за послове контроле, утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије (у даљем тексту: контролора).

- (2) Због изузетне важности откривања и спречавања неовлашћене потрошње електричне енергије ОДС је дужан да, најмање једанпут годишње, у сарадњи са ЗД ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево-едукациони центар реализује адекватну обуку и изврши стручно оспособљавање контролора, о чему ће сваком запосленом бити издана потврда о проведеној обуци и стручном оспособљавању.
- (3) ОДС је дужан да осигура одговарајућа средства потребна за откривање и утврђивање неовлашћене потрошње електричне енергије (испитне инструменте, индикаторе напона, струјна клијешта, електричарски заштитно изоловани алат, заштитна средства, фото апарате, мобилне телефоне и др.).

## II ПЛАНИРАЊЕ КОНТРОЛЕ ПРИКЉУЧАКА И ОБРАЧУНСКИХ МЈЕРНИХ МЈЕСТА

### Члан 8.

- (1) ОДС је дужан да изради годишње планове контроле исправности прикључака, обрачунских мјерних мјеста и инсталација са циљем откривања и спречавања неовлашћене потрошње електричне енергије и то посебно Служба за смањење комерцијалних губитака, а посебно свака теренска јединица уз сагласност Службе за смањење комерцијалних губитака.
- (2) Контрола исправности прикључака, обрачунских мјерних мјеста и инсталација (у даљем тексту: контрола) је:
  - а) редовна и обавља се свакодневно, према утврђеним годишњим плановима, те на основу њих израђеним оперативним мјесечним/седмичним плановима контрола,
  - б) ванредна и обавља се према потреби, а проводи се на основу пријава о постојању сумње у неовлашћену потрошњу електричне енергије које су самоинцијативно поднијели очитачи и радници запослени у ОДС-овима или корисници (правна или физичка лица), као и по основу уочених нелогичности у потрошњи (неповољан однос тарифа, нагло смањење потрошње и сл.).
- (3) Редовне и ванредне контроле проводе овлашћена лица ОДС-а у свим теренским јединицама, као и на нивоу Службе за смањење комерцијалних губитака.

### Члан 9.

- (1) Замјена мјерног уређаја приликом које се изврши контрола мјерног мјеста и изради Записник о замјени мјерног уређаја и Записник о контроли, сматра се контролом обрачунског мјерног мјеста која се може користити за одређивање почетка неовлашћене потрошње.

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

- (2) Очитање мјерних уређаја без прегледа пломби на мјерном мјесту и израде Записника о контроли, не сматра се прегледом мјерног мјеста које се може користити за одређивање почетка неовлашћене потрошње.

### **III ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ И УТВРЂИВАЊА НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ**

#### **Члан 10.**

- (1) Контролу, утврђивање и документовање неовлашћене потрошње електричне енергије обављају радници ОДС-а на основу налога за контролу кога издаје овлашћено лице, у саставу од најмање два извршиоца (у даљем тексту: контролна екипа), од којих најмање један мора бити стручно оспособљен за послове контроле.
- (2) Лице овлашћено за издавање налога за контролу може да одреди и више од два извршиоца у контролну екипу, зависно од очекиване сложености контроле.
- (3) Контролор одговоран за извршење налога за контролу је водећи контролор у контролној екипи.

#### **Члан 11.**

- (1) Контролу на подручју под надлежношћу једног оператора дистрибутивног система могу вршити:
- Контролне екипе састављене од радника теренске јединице или физичке локације на чијем дистрибутивном подручју се врши контрола,
  - Контролне екипе састављене од радника истог ОДС-а из теренских јединица и физичких локација који не припадају дистрибутивном подручју на коме се врши контрола,
  - Контролори из Службе за смањење комерцијалних губитака уз налог издат од стране руководиоца те службе,
  - Контролне екипе других ОДС-ова, именоване од стране Директора Дирекције за послове ОДС-а, а у договору са управама односних ОДС-ова.
- (2) Налог за контролу, у свим случајевима осим под тачком в) претходног става, издаје овлашћено лице теренског тима на чијем дистрибутивном подручју се врши контрола.

#### **Члан 12.**

- (1) Проведене Контроле морају се записнички евидентирати, укључујући и контроле које извршење је забранио или онемогућио крајњи купац или лице присутно на мјесту контроле (у даљем тексту: присутно лице).

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

- (2) Записник о контроли се сачињава на прописаним обрасцима, садржаним у Књизи контрола, Књизи неовлашћене потрошње или Књизи забране или онемогућавања контроле.
- (3) Књиге контрола садрже нумерисане обрасце Записника о контроли (Књига контрола мјерних мјеста са директним мјерењем - Образац бр. 1.1; Књига контрола мјерних мјеста са полуиндиректним/индиректним мјерењем - Образац бр. 1.2 и 1.3; обрасци дати у прилогу) који се, у случајевима када контролом није установљена неовлашћена потрошња електричне енергије, израђују у једној индигованој копији.
- (4) Књига неовлашћене потрошње садржи нумерисане обрасце Записника о неовлашћеној потрошњи (Образац бр. 2. дат у прилогу) који се, у случајевима када је контролом установљена неовлашћена потрошња електричне енергије, израђује у три индиговане копије.
- (5) Записник о онемогућавању или забрани контроле сачињава се на прописаним обрасцима садржаним у Књизи забране или онемогућавања контроле.
- (6) Књига забране или онемогућавања контроле садржи нумерисане обрасце Записника о забрани или онемогућавању контроле и обрасце Упозорења о искључењу (Образац бр. 3. дат у прилогу) који се, у случајевима када корисник или присутно лице забрани или онемогући контролу, израђују у једној индигованој копији.
- (7) Водећи контролор Књигу контроле, Књигу неовлашћене потрошње и Књигу забране или онемогућавања контроле, након завршетка рада истог дана или најкасније до почетка следећег радног дана, предаје лицу које је издало налог за контролу.

**Члан 13.**

- (1) Контрола се мора вршити у складу са Етичким кодексом ОДС-а и Кодексом понашања управе и запослених у ОДС-у.
- (2) Контролна екипа је дужна пажљиво и темељно прегледати шему везивања, стање приклучка, обрачунског мјерног мјеста и инсталације, те заштите мјерних уређаја (физичка оштећења кућишта, пломбе и др.).

**Члан 14.**

- (1) Контролор мора посједовати и приликом контроле обавезно носити службену идентификациону легитимацију контролора, коју је на захтјев корисника или присутног лица дужан показати.
- (2) На мјесту контроле, водећи контролор се представља кориснику или присутном лицу, обавјештава га да има налог да изврши контролу приклучка, обрачунског мјерног мјеста и инсталације и тражи несметан и слободан приступ.

**Члан 15.**

- (1) Вршење Контроле се започиње само уколико је на мјесту контроле присутан корисник или друго лице.

- (2) Изузетно, уколико на мјесту контроле није присутан корисник или друго лице, а неовлашћена потрошња електричне енергије је очигледна и видљива и прије самог провођења контроле, водећи контролор поступа у складу са чланом 18. став (1). овог Правилника, а контролна екипа чека на лицу мјesta долазак овлашћених лица надлежне полицијске станице, како би заједнички приступили утврђивању и документовању откривене неовлашћене потрошње електричне енергије.
- (3) Записник о неовлашћеној потрошњи електричне енергије, сачињен у случају из претходног става овог члана, шаље се кориснику препорученом поштом.
- (4) Уколико корисник (или друго лице) није присутан на мјесту контроле, водећи контролор може донијети одлуку да контролна екипа остане на лицу мјesta извесни период, уколико процјени да би се корисник (или друго лице) могао појавити, како би у његовом присуству вршили контролу.
- (5) Ако је контролом, у присуству корисника или присутног лица, утврђена неовлашћена потрошња електричне енергије при чему овлашћена лица надлежне полицијске станице, иако су благовремено обавијештена и позвана (члан 18. став (1). и (2). овог Правилника), нису изашла на лице мјesta, контролна екипа наставља рад у складу са овим Правилником.

#### **Члан 16.**

- (1) Уколико корисник или присутно лице забрани или онемогући контролној екипи слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, водећи контролор га јасно упозорава да је дужан омогућити приступ овлашћеним представницима ОДС-а (члан 99. став (1) Закона о електричној енергији "Службени гласник Републике Српске" 68/20), да забраном или онемогућавањем приступа чини прекршај за шта су запријећене новчане казне у складу са одредбама члана 130. Закона о електричној енергији, те да ће његов објекат бити искључен са дистрибутивне мреже (члан 104. став (1) тачка 2) Закона о електричној енергији).
- (2) Ако и поред издатих упозорења наведених у претходном ставу овог члана, корисник или присутно лице и даље забрањује или онемогућава овлашћеним лицима ОДС-а слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, водећи контролор обавијештава лице које је издало налог за контролу да је контролна екипа спријечена да изврши контролу.
- (3) Лице које је издало налог за рад обавијештава надлежну полицијску станицу да су овлашћена лица ОДС-а спријечена да изврше радни задатак који не трпи одлагање.
- (4) Контролна екипа остаје на мјесту контроле до запримања наређења о даљем поступању од стране лица које је издало налог за контролу.
- (5) Уколико овлашћена лица надлежне полицијске станице изађу на лице мјesta и обезбиједе слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији контролна екипа поступа на сљедећи начин:
  - а) у Књизи забране или онемогућавања контроле, сачињава Записник о забрани или онемогућавању контроле, у коме наводи да је корисник или присутно лице

- и поред упозорења из става (1). овог члана, забранио или није омогућио приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, детаљно описујући ситуацију и цитира евентуалне пријетње, те да је приступ омогућен тек уз аистенцију овлашћених лица надлежне полицијске станице наводећи њихово име и презиме,
- б) потписује Записник о забрани или онемогућавању контроле и нуди га на потпис кориснику или присутном лицу, а уколико корисник или присутно лице одбије да потпише, ту чињеницу наводи на мјесту предвиђеном за потпис корисника,
- в) индиговану копију Записника о забрани или онемогућавању контроле уручује на лицу мјеста кориснику, а уколико корисник одбије да је прими или није присутан, шаље му се препорученом поштом,
- г) врши контролу, у складу са овим Правилником.
- (6) Уколико овлашћена лица надлежне полицијске станице, иако су благовремено обавијештена и позвана нису изашла на мјесто контроле, Контролна екипа поступа на следећи начин:
- а) у налогу за контролу наводи да контрола није извршена усљед забране или онемогућавања слободног и несметаног приступа прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији,
- б) у Књизи забране или онемогућавања контроле сачињава Записник о забрани или онемогућавању контроле, у коме наводи да контрола није извршена јер је корисник или присутно лице и поред упозорења из става (1) овог члана, забранио или није омогућио приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, те детаљно описује ситуацију и цитира евентуалне пријетње, наводећи да овлашћена лица надлежне полицијске станице, иако су благовремено обавијештена и позвана, нису изашла на мјесто контроле,
- в) у Књизи забране или онемогућавања контроле у Упозорењу о искључењу наводи рок (не краћи од 15 минута) у коме је корисник или присутно лице дужан овлашћеним радницима ОДС-а омогућити приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, те да ће уколико не поступи по упозорењу у датом року, по истеку тог рока објекат корисника бити исклjuчен са дистрибутивне мреже,
- г) наводи назив теренске јединице/физичке локације и адресу где корисник може лично доћи, те број телефона на који се корисник може јавити, ради провођења поступка везаног за поновно укључење његовог објекта на мрежу који је прописан Општим условима,
- д) потписује Записник о забрани или онемогућавању контроле и Упозорење о искључењу пуним именом и презименом и нуди их на потпис кориснику или присутном лицу, а уколико корисник или присутно лице одбије да потпише, ту чињеницу наводи на мјесту предвиђеном за потпис корисника,
- ђ) индиговану копију Записника о забрани или онемогућавању контроле и Упозорења о искључењу уручује кориснику, а уколико корисник одбије да их

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

прими или није присутан (непреузимање овог упозорења не одлаже искључење), шаљу му се препорученом поштом.

- e) након истека рока датог у тачки в) овог става, врши искључење објекта корисника са дистрибутивне мреже.
- (7) Овјерену копију Записника о забрани или онемогућавању контроле сачињеног у Књизи забране или онемогућавања контроле (став (5). тачка а) или став (6). тачка б), Одјељење за правне послове ОДС-а доставља надлежној полицијској станици уз пријаву основа сумње на извршење прекршаја ускраћивања или онемогућавања овлашћеним лицима ОДС-а приступа прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији.

**Члан 17.**

- (1) У случајевима када је дозвољен слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, контролна екипа врши контролу.
- (2) Уколико током вршења контроле контролна екипа није открила неовлашћену потрошњу електричне енергије, у Књизи контрола се сачињава Записник о контроли који обавезно садржи: одштампани редни број Записника, име и презиме или назив корисника, мјесто, улицу и број, EIC Z код мјерног мјеста, број бројила, категорију потрошње, дан, мјесец и годину вршења контроле, број налога за контролу на основу кога је вршена контрола, опис затеченог стања мјерног мјеста, стање прикључка и инсталације те констатацију да је контролом утврђена исправност прикључка, обрачунског мјерног мјеста и инсталације.
- (3) Записник о контроли, пуним именом и презименом, потписују чланови контролне екипе и крајњи корисник или присутно лице.
- (4) Прва индигована копија Записника о контроли уручује се кориснику или присутном лицу.

**Члан 18.**

- (1) Уколико контролна екипа открије било коју врсту неовлашћене потрошње електричне енергије наведену у члану 2. овог Правилника, водећи контролор обавјештава лице које је издало налог за контролу, а које у складу са процедуром усаглашеном са Министарством унутрашњих послова тражи да овлашћена лица надлежне полицијске станице учествују у утврђивању и документовању откривене неовлашћене потрошње.
- (2) Контролна екипа чека на лицу мјеста до доласка овлашћених лица надлежне полицијске станице, како би заједнички приступили утврђивању и документовању откривене неовлашћене потрошње електричне енергије.
- (3) У Књизи неовлашћене потрошње, контролна екипа сачињава Записник о неовлашћеној потрошњи који уз податке о крајњем кориснику (правном или физичком лицу), броју налога за контролу на основу кога је вршена контрола, EIC Z коду мјерног мјеста, броју бројила и стању бројила, прикључку и мјерном мјесту и мјерним уређајима, обавезно мора садржавати наведене и описане, према

**Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије**

---

могућности, прикупљене и одузете материјалне доказе о неовлашћеној потрошњи електричне енергије, детаљан опис затеченог стања ормара (закључан или не, оштећен или не, врата оштећена или не и др.), опис начина на који је вршено неовлашћено трошење електричне енергије, те све битне податке потребне за исправно обрачунавање неовлашћене потрошње електричне енергије.

- (4) Затечена оштећења и неправилности, контролна екипа фотографише тако да на нумерисаним фотографијама на којима је видљив датум фотографисања, буде јасно уочљив начин на који је вршена неовлашћена потрошња електричне енергије, јасно видљив и препознатљив контролисани објекат и јасно видљив и препознатљив њему припадајући прикључак и/или обрачунско мјерно мјесто.
- (5) У Записнику о неовлашћеној потрошњи уписују се имена и презимена лица која присуствују контроли.
- (6) Записник о неовлашћеној потрошњи читко потписују сви чланови контролне екипе и корисник или присутно лице.
- (7) Уколико корисник или присутно лице одбије да потпише Записник о неовлашћеној потрошњи, водећи контролор је дужан да то наведе на мјесту предвиђеном за потпис корисника.
- (8) Прва индигована копија Записника о неовлашћеној потрошњи уручује се кориснику, а уколико он није присутан или одбије да је прими, доставља му се препорученом поштом.

**Члан 19.**

- (1) Уколико је контролом утврђено неовлашћено коришћење електричне енергије због самовољног прикључења објекта на дистрибутивну мрежу без електроенергетске сагласности и/или уговора о прикључењу, уговора о снабдијевању и уговора о приступу, контролна екипа поступа у складу са одредбама члана 18. овог Правилника, а потом без претходног упозорења или обавјештења врши искључење објекта корисника са дистрибутивне мреже.
- (2) Искључење се врши демонтирањем прикључног вода или бројила (објекти колективне градње).

**Члан 20.**

- (1) Уколико се контролом утврди неовлашћено трошење електричне енергије самовољним прикључењем на дистрибутивну мрежу након искључења због разлога наведених у члану 83. Општих услова, контролна екипа поступа на начин дат у члану 18. овог Правилника, а потом без претходног упозорења или обавјештења врши искључење објекта крајњег корисника са дистрибутивне мреже.
- (2) ОДС је дужан о извршеном искључењу одмах обавијестити надлежног снабдјевача.
- (3) Уколико корисник, након извршеног искључења из става (1) овог члана, изврши поновно самовољно укључење, контролна екипа је дужна наредно искључење извршити демонтажом прикључка или бројила (објекти колективне градње).

**Члан 21.**

- (1) Уколико је контролом утврђено да је корисник преко свог обрачунског мјерног мјеста омогућио другом лицу да прикључи на мрежу своје електроенергетске објекте и инсталације ради коришћења електричне енергије, контролна екипа је дужна упознати корисника или присутно лице да чини недопуштену радњу због које ће, без претходног упозорења или обавештења, извршити искључење објекта корисника са дистрибутивне мреже.
- (2) У Књизи контрола, контролна екипа сачињава Записник о контроли у којем наводи разлог и правни основ за обуставу испоруке електричне енергије без права приговора на искључење, те наводи радње које корисник мора предузети да би се отклониле неправилности и недостаци.
- (3) Записник читко потписују сви чланови контролне екипе и корисник или присутно лице.
- (4) Уколико корисник или присутно лице одбије потписати израђени Записник о контроли, водећи контролор је дужан да то наведе на мјесту предвиђеном за потпис корисника.
- (5) Индигована копија Записника о контроли се уручује кориснику на лицу мјеста, а уколико он одбије да је прими или није присуствовао контроли, доставља му се препорученом поштом.
- (6) ОДС је дужан о извршеном искључењу одмах обавијестити надлежног снабдјевача.
- (7) Када корисник изврши наложене радње, плати трошкове искључења и поновног укључења, писмено се обраћа ОДС-у са захтјевом за поновно укључење.
- (8) Након извршеног поновног укључења, ОДС је дужан обавијестити надлежног снабдјевача да је објекат корисника враћен под напон и доставити затечено стање на мјерном уређају.
- (9) У случајевима из става (1). овог члана не постоји основ за обрачун неовлашћено потрошene електричне енергије.

**Члан 22.**

- (1) Уколико је контролом утврђено да корисник онемогућава правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге (мјерна опрема онеспособљена за исправан рад) или да корисник користи електричну енергију без мјерне опреме или мимо ње, контролна екипа поступа на начин дат у члану 18. овог Правилника, а потом без претходног упозорења или обавештења, искључује објекат корисника са дистрибутивне мреже.
- (2) ОДС је дужан о извршеном искључењу одмах обавијестити надлежног снабдјевача.
- (3) Уколико се корисник, након искључења због разлога наведених у претходном ставу овог члана поново самовољно укључи на дистрибутивну мрежу, наредно искључење се врши демонтажом прикључка или бројила (објекти колективне градње).
- (4) Када корисник изврши наложене радње, доведе мјерно мјесто и/или прикључни вод у технички исправно стање, плати трошкове уређења прикључка и/или

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

обрачунског мјерног мјеста и искључења и поновног укључења, у писаној форми се обраћа ОДС-у са захтјевом за поновно укључење.

- (5) Након извршеног поновног укључења, ОДС је дужан обавијестити надлежног снабдјевача да је објекат корисника враћен под напон и доставити затечено стање на мјерном уређају.

**Члан 23.**

- (1) У случају неовлашћеног коришћења електричне енергије преко мјерног уређаја на коме су самовољно скинуте или оштећене пломбе, при чему корисник није обавијестио ОДС о оштећењу, контролна екипа поступа у складу са чланом 18. овог Правилника, а потом, уколико нема доказа о неовлашћеној потрошњи електричне енергије оствареној на неки други начин (на лицу мјеста се није могло утврдити било какво утицање на бројило), демонтира постојеће бројило и предаје га овлашћеном лицу надлежне полицијске станице.
- (2) Изузетно, уколико овлашћено лице надлежне полицијске станице одбије да прими демонтирано бројило, њега преузима водећи контролор, што се констатује у Записнику о неовлашћеној потрошњи.
- (3) Контролна екипа уграђује замјенско бројило и не врши искључење објекта корисника са дистрибутивне мреже.
- (4) Оштећене пломбе на демонтираном бројилу се на лицу мјеста додатно пломбирају кодираним дистрибутивним пломбама чији се бројеви уносе у Записник о неовлашћеној потрошњи електричне енергије, како би се сачувала вјеродостојност изузетог материјалног доказа.
- (5) У Записнику о неовлашћеној потрошњи уписује се име и презиме лица које је преузело демонтирано бројило, те уносе подаци о уграђеном замјенском бројилу.
- (6) О извршеној замјени мјерног уређаја и стању на бројчанику, ОДС је дужан обавијестити снабдјевача са којим корисник има закључен уговор о снабдијевању.

**Члан 24.**

- (6) Експертизу обрачунских мјерних уређаја изузетих са мјеста контроле врши ОДС у властитим акредитованим лабораторијама.
- (7) Изузетно, на захтјев корисника и о његовом трошку, експертизу може извршити Републички завод за стандардизацију у овлашћеним лабораторијама.
- (8) Уколико су, током вршења контроле, мјерни уређај изузела овлашћена лица надлежне полицијске станице, подношење захтјева за вршење експертизе је у њиховој надлежности.
- (9) Уколико обрачунски мјерни уређај изузме контролна екипа, подношење захтјева за вршење његове експертизе је у надлежности ОДС-а.

(10) Налазе извршене експертизе акредитована лабораторија ОДС-а (или Републички завод за стандардизацију, уколико је експертиза њему повјерена), доставља подносиоцу захтјев за њено вршење.

#### **Члан 25.**

- (1) Уколико се извршеном експертизом утврди да је вршен утицај на мјерни уређај којим је онемогућено исправно мјерење утрошene електричне енергије, ОДС је дужан кориснику доставити налаз овлашћене акредитоване лабораторије ОДС-а (или Републичког завода за стандардизацију, уколико је експертиза њему повјерена).
- (2) ОДС је дужан извршити обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије, у складу са одредбама члана 85. Општих услова.

#### **Члан 26.**

Уколико контролна екипа, осим у случајевима неовлашћеног коришћења електричне енергије преко мјерног уређаја на коме су самовољно скинуте или оштећене пломбе при чему корисник није обавијестио ОДС о оштећењу, утврди да има доказа о неовлашћеној потрошњи електричне енергије оствареној на неки други начин, дужна је поступати у складу са одредбама чланова 18. - 21. овог Правилника, у зависности од утврђеног начина на који је извршена откривена неовлашћена потрошња електричне енергије.

#### **Члан 27.**

- (1) У случају злоупотребе дневних тарифних ставова, контролна екипа поступа у складу са Чланом 18. овог Правилника и уколико нема доказа о неовлашћеној потрошњи електричне енергије оствареној на неки други начин, не врши искључење објекта корисника са дистрибутивне мреже.
- (2) У Записнику о неовлашћеној потрошњи се наводи да је корисник дао нетачне податке за одређивање тарифне групе (злоупотреба дневних тарифних ставова) или је вршио неовлашћене радње на уклопном сату, МТК, РТК или другом уређају сличне намјене.
- (3) У случају из става (2) овог члана, утрошена електрична енергија се обрачунава по већем дневном тарифном ставу за коришћење дистрибутивног система од утврђеног почетка неовлашћене потрошње или најдуже годину дана уназад уколико није могуће утврдити вријеме настанка неправилности, па све до момента њеног отклањања.

#### IV ОБРАЧУНАВАЊЕ И НАПЛАТА НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

##### Члан 28.

- (1) Обрачун, фактурисање и наплату рачуна за неовлашћено потрошениу електричну енергију врши ОДС.
- (2) Обрачун количина неовлашћено потрошene електричне енергије врши Служба за смањење комерцијалних губитака на бази параметара наведених у Записнику о неовлашћеној потрошњи, при чему се вриједности назначених струја прикључног вода или вода преко којег је извршена неовлашћена потрошња утврђују у складу са стандардом BAS HD 60364-5-52:2012, датим у табеларном приказу у прилогу овог Правилника.
- (3) Износ фактура за наплату неовлашћено потрошene електричне енергије који садржи трошкове за енергију и трошкове за снагу, обрачунава Служба за финансије у ОДС-у у складу са одговарајућим одредбама Општих услова, Глава III—Неовлашћена потрошња.
- (4) На обрачунски утврђене количине неовлашћено потрошene електричне енергије, у складу са одредбама члана 86. Општих услова, примјењују се одобрена цијена електричне енергије за покривање дистрибутивних губитака у Републици Српској, увећана за припадајући већи дневни тарифни став за коришћење дистрибутивног система за активну електричну енергију.
- (5) Фактура за неовлашћено потрошениу електричну енергију не садржи трошкове снабдијевања, као ни накнаду за обновљиве изворе.
- (6) Осим фактуре за наплату неовлашћено потрошene електричне енергије обавезно се обрачунавају, фактуришу и наплаћују сви трошкови настали отклањањем узрока за неовлашћено потрошениу електричну енергију, те трошкови искључења и поновног укључења.

##### Члан 29.

- (1) Након извршене обуставе испоруке електричне енергије у случајевима из члана 2. став (1) тачка 2) и 3) овог Правилника корисник је дужан да поднесе писани захтјев ОДС-у за отклањање техничке неисправности на прикључку и обрачунском мјерном мјесту и доведе их у исправно стање.
- (2) Поново прикључење објекта корисника, у случајевима обуставе испоруке електричне енергије из става (1) овога члана, ОДС врши на његов писани захтјев након што се отклоне узроци неовлашћене потрошње електричне енергије тј. прикључак, обрачунско мјерно мјесто и инсталације у објекту доведу у исправно стање, те корисник плати трошкове уређења прикључка и/или обрачунског мјерног мјеста и трошкове искључења и поновног укључења.

##### Члан 30.

- (1) Служба за финансије ОДС-а кориснику испоставља рачун за неовлашћену потрошњу електричне енергије чији назначени рок плаћања не може бити мањи од 15 дана од

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

дана уручења рачуна, а на који корисник може поднијети приговор у складу са чланом 86. Општих услова.

- (2) Рачун за неовлашћено потрошну електричну енергију уручује се лично кориснику у пословним просторијама ОДС-а, уз потпис корисника којим потврђује преузимање, или му се шаље препорученом поштом.
- (3) Корисник је дужан испостављени рачун за неовлашћену потрошњу електричне енергије измирити у целости у остављеном року плаћања, односно у року од осам дана од дана рјешења приговора.
- (4) Уколико корисник не плати рачун за неовлашћено потрошну електричну енергију у року из претходног става овог члана, ОДС у што краћем року, уз претходно обавјештење, искључује (уколико није већ искључен) његов објекат са дистрибутивне мреже, по истој процедуре и роковима прописаним Општим условима за случај неплаћања рачуна за потрошну електричну енергију.
- (5) О извршеном искључењу ОДС је дужан обавијестити надлежног снабдјевача.

**Члан 31.**

Уколико корисник не плати рачун за неовлашћено потрошну електричну енергију у пуном износу ни након што је његов објекат искључен са дистрибутивне мреже, Одјељење за правне послове ОДС-а је дужно поднијети тужбени захтјев за наплату рачуна путем суда.

**Члан 32.**

- (1) ОДС може, уколико то оцијени оправданим и уколико постоји пословна одлука органа управљања која то дозвољава, омогућити кориснику да испостављени рачун за неовлашћену потрошњу електричне енергије измири у више мјесечних рата, о чему са корисником закључује споразум.
- (2) Уколико корисник не поштује одредбе закљученог споразума о измиравању рачуна у више мјесечних рата, ОДС је дужан кориснику доставити обавјештење о искључењу због неплаћања, те уколико корисник не изврши плаћање заосталих рата, извршити искључење објекта корисника са дистрибутивне мреже у складу са Општим условима и поднијети тужбени захтјев за наплату неизмиреног дијела рачуна судским путем, уз претходно обавјештавање надлежног снабдјевача о насталим околностима, те извршеном искључењу објекта корисника са дистрибутивне мреже.

**V УТВРЂИВАЊЕ НАГРАДЕ ЗА РАД НА ОТКРИВАЊУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ**

**Члан 33.**

- (1) Лицима запосленим код ОДС која открију неовлашћену потрошњу електричне енергије, припада посебна награда у висини од десет одсто (10%) обрачунатог

износа фактуре за неовлашћено трошење електричне енергије (износ припадајућег ПДВ-а се не укључује).

- (2) Награда из става (1) овог члана не може бити већа од 500 КМ по свакој појединачно испостављеној фактури за неовлашћено потрошну електричну енергију и дијели се равномјерно на све чланове контролне екипе.
- (3) Награда из става (1) овог члана не може бити нижа од 30 КМ по члану контролне екипе, без обзира на висину обрачунатог износа фактуре за неовлашћено потрошну електричну енергију.
- (4) Награда из става (1) овог члана се не исплаћује у случајевима када је узрок неовлашћене потрошње електричне енергије самоукључење након извршеног искључења са дистрибутивне мреже.
- (5) Награда из става (1) овог члана се не исплаћује у случајевима када је утврђено самовољно скидање или оштећење пломбе на обрачунском мјерном уређају, при чему је експертизом утврђено да није дјеловано на обрачунски мјерни уређај.

**Члан 34.**

Физичко лице које није запослено код ОДС, а пријавило је сумњу у неовлашћену потрошњу електричне енергије која је након проведене контроле утврђена и документована, има право на награду у износу од 100 КМ.

**Члан 35.**

Лицима запосленим код ОДС не исплаћује се награда у случајевима када је неовлашћена потрошња електричне енергије откривена по дојави физичког лица, било да је ријеч о анонимној пријави или се лице идентификовало.

**Члан 36.**

- (1) Одлуку о исплати награде према одредбама члана 34. овог Правилника, доноси директор ОДС-а или лице које он овласти.
- (2) Награда се исплаћује одмах по испостављању рачуна за неовлашћену потрошњу електричне енергије.

**Члан 37.**

ОДС на чијем подручју је откривена неовлашћена потрошња електричне енергије дужан је обезбиједити средства за реализацију одлука о исплати награда.

*Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије*

---

**VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 38.**

Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње јединствено се примјењује код свих ОДС-ова у Републици Српској.

**Члан 39.**

За јединствену примјену и праћење примјене овог Правилника одговорни су органи управљања оде-а.

**Члан 40.**

Тумачење одредби Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње, даје Дирекција за послове оде при МП МХ ЕРС.

**Члан 41.**

Измјене и допуне овог Правилника, те потребна усаглашавања са изменама законских и подзаконских аката, уколико до њих дође, врше се по процедуре идентичној процедуре његовог доношења.

**Члан 42.**

Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње ступа на снагу након његовог усвајања од стране Надзорног одбора ОДС-а и објављивања на интернет страници оде-а.

**Члан 43.**

Ступањем на снагу овог Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње престаје да важи Правилник о откривању, обрачуну и фактурисању неовлашћене потрошње од 20.04.2017. године, донесен од стране Надзорног одбора МХ ЕРС МП а.д. Требиње.

Број: 01-НО-0112-X-5894-09-02/23

**Предсједник**

Датум: 01.11.2023. године

**Надзорни одбор ОДС-а:**

**Срђан Симовић, дипл.економиста**



ОДС \_\_\_\_\_ а.д. \_\_\_\_\_

ТЈ/Физичка локација \_\_\_\_\_

**ЗАПИСНИК број 001/\_\_\_\_\_**

о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње

Корисник мреже: \_\_\_\_\_  
(име и презиме/назив корисника мреже)

Адреса корисника: \_\_\_\_\_ EIC-Z код \_\_\_\_\_

По налогу за контролу број: \_\_\_\_\_

ЕД број крајњег купца:	Категорија потрошње:		
Подаци за прикључни вод:	Пресјек ( $\text{mm}^2$ ):		
1. једнофазни 2. трофазни	Материјал проводника:		
Врста изолације:	1. Al 2. Cu		
1. PVC 2. Умрежени полиетилен	Начин полагања:		
1. ваздух 2. термички неизолован зид 3. термички изолован зид 4. земља	Локација мјерног мјеста:		
1. на објекту 2. на стубу 3. у стубушту 4. у објекту 5. слободностојећи ормар			

Главни осигуруачи:	1. једнофазни	2. трофазни	1. исправни $I_n =$	/	/	(A)	2. неисправни
Лимитатори:	1. једнофазни	2. трофазни	1. исправни $I_n =$	/	/	(A)	2. неисправни

	kWh бројило	kVArh бројило	Уклопни сат
Произвођач			
Тип			
Број			
Струја [A]			
Напон [V]			
Константа бројила			
Класа тачности			
Грешка мјерења [%]			
Произведено/баждарено	/	/	/
Стање бројчаника	BT + MT + BT - MT -		+ $P_{\max} =$  - $P_{\max} =$

Дистрибутивне пломбе затечене на мјерном уређају:	ДА	НЕ	Оштећене:	ДА	НЕ
Пломбе затечене на уклопном сату:	ДА	НЕ	Оштећене:	ДА	НЕ
Жигови баждарења затечени на мјерном уређају:	ДА	НЕ	Оштећене:	ДА	НЕ
Поклопац бројила оштећен:	ДА		НЕ		
Разбијено стакло на бројилу:	ДА		НЕ		
Нагорио контакт:	ДА		НЕ		
Ротор се обрће/диода импулса се пали:	ДА		НЕ		
Бројчаник региструје енергију:	ДА		НЕ		
Мјерни мостови:		1. стегнути 2. раздвојени 3. изоловани			
Релеј тарифе (ако постоји):	исправан		неисправан		
Импулс тарифе (ако постоји):	исправан		неисправан		

Напомена (Скинута пломба бр. постављена пломба бр. са (елемент мјерног мјеста)...):

\_\_\_\_\_

Датум контроле: \_\_\_\_\_

Корисник/лице \_\_\_\_\_  
присутно на мјесту контроле: \_\_\_\_\_ (име и презиме)Контролна екипа: 1. \_\_\_\_\_  
(име и презиме)2. \_\_\_\_\_  
(име и презиме)

Корисник одбио да прими Записник: ДА НЕ.

(име и презиме)

одс \_\_\_\_\_ " а.д. \_\_\_\_\_

Теренска јединица/физичка локација \_\_\_\_\_

### ЗАПИСНИК број 001/\_\_\_\_\_

о контроли мјерног мјеста са полуиндиректним/индиректним мјерењем потрошње

Корисник мреже: \_\_\_\_\_ (име и презиме/назив корисника)

Адреса корисника: \_\_\_\_\_ ЕIC-Z код \_\_\_\_\_

По налогу за контролу број: \_\_\_\_\_

		kWh бројило	kVArh бројило	Уклопни сат	Напонски мјерни трансформатори	Струјни мјерни трансформатори
Произвођач	Тип					
Број						
Струја [A]						/5
Напон [V]					/100	
Обрачунска константа						
Класа тачности						
Грешка мјерења [%]						
Произведено/баждарено	/					
Стање бројача	BT +			+ P <sub>max</sub> =		Преносни однос
	MT +					R =
	BT -			- P <sub>max</sub> =		S =
	MT -					T =

	U [V]	Затечен угао [°]	Исправљен угао [°]		I [A]	Затечен угао [°]	Исправљен угао [°]		Затечен	Исправљен
U <sub>1</sub>		0			I <sub>1</sub>				cosφ1	0,
U <sub>2</sub>					I <sub>2</sub>				cosφ2	0,
U <sub>3</sub>					I <sub>3</sub>				cosφ3	0,

Примједба:

Мјерна гарнитура исправно повезана:

1. да 2. не

Мјерно мјесто комплетно:

1. да 2. не

Постављене ПВЦ пломбе:

1. да 2. не

Након контроле мјерног мјеста извршено је пломбирање од стране ОДС \_\_\_\_\_ а.д:

1.kWh бројило, 2.kVArh бројило, 3.укупни сат, 4.мјерна летва, 5.напонски осигурачи,

6.струјни редуктори, 7.напонски редуктори, 8.расстављач напонског редуктора, 9.мјерна ћелија

10.

Мјесто и датум:

Корисник/лице \_\_\_\_\_  
присутно на мјесту контроле: \_\_\_\_\_ (име и презиме)

Контролна екипа: 1. \_\_\_\_\_  
(име и презиме)  
2. \_\_\_\_\_

Корисник одбио да прими Записник: ДА НЕ.

(име и презиме)

ОДС \_\_\_\_\_ а.д. \_\_\_\_\_

Теренска јединиц/Физичка локација \_\_\_\_\_

### ЗАПИСНИК број 001/\_\_\_\_\_

о пломбирању мјерног мјеста са полуидиректним/идиректним мјерењем потрошње

Корисник мреже: \_\_\_\_\_  
(име и презиме/назив корисника мреже)

Адреса корисника: \_\_\_\_\_ EIC-Z код \_\_\_\_\_

По налогу за контролу број: \_\_\_\_\_

Приликом пломбирања кориштене су оловне/PVC пломбе које су постављене на:

	Тип пломбе	Број пломбе
kWh бројило		
kVArh бројило		
Уклопни сат		
Мјерна летва		
Осигурачи напонског мјерног кола		
Струјни мјерни трансформатори		
Напонски мјерни трансформатори		
Растављач напонских мјерних трансформатора		
Мјерна ћелија		

Датум контроле: \_\_\_\_\_

Корисник/лице \_\_\_\_\_  
присутно на мјесту контроле: \_\_\_\_\_ (име и презиме)

Контролна екипа: 1. \_\_\_\_\_  
(име и презиме)

2. \_\_\_\_\_  
(име и презиме)

Корисник одбио да прими Записник: ДА НЕ.

(име и презиме)

## ЗАПИСНИК БРОЈ 001/\_\_\_\_\_

о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста

Корисник мреже: \_\_\_\_\_

(име и презиме корисника)

Адреса корисника мреже: \_\_\_\_\_ EIC-Z код: \_\_\_\_\_

По налогу за контролу број: \_\_\_\_\_

ДЕМОНТИРАНО (СТАРО) БРОЈИЛО	kWh бројило	kWArh бројило	Уклопни сат	Напонски мјерни трансформатори	Струјни мјерни трансформатори
Произвођач					
Тип					
Број					
Струја [A]					/5
Напон [V]				/100	
Обрачунска константа					
Класа течности					
Произведено/баждарено					
Број скинуте пломбе					
Стање бројчаника	BT +		Максиграф број пломбе		
	MT +		Константа максиграфа		
	BT -		Стање	+Pmax	
	MT -		бројчаника	-Pmax	

МОНТИРАНО (НОВО) БРОЈИЛО	kWh бројило	kWArh бројило	Уклопни сат	Напонски мјерни трансформатори	Струјни мјерни трансформатори
Произвођач					
Тип					
Број					
Струја [A]					/5
Напон [V]				/100	
Обрачунска константа					
Класа течности					
Произведено/баждарено					
Број скинуте пломбе					
Стање бројчаника	BT +		Максиграф број пломбе		
	MT +		Константа максиграфа		
	BT -		Стање	+Pmax	
	MT -		бројчаника	-Pmax	

Приликом замјене бројила вршена контрола мјерног мјеста и прикључка	ДА	НЕ
Пломбирани главни осигурачи	ДА	НЕ
Пломбирани мјерно-прикључни ормар	ДА	НЕ

Мјесто и датум: \_\_\_\_\_

Монтерски тим:

Корисник мреже:

\_\_\_\_\_

(име и презиме)

(име и презиме)

## ЗАПИСНИК БРОЈ 001/\_\_\_\_\_

о забрани или онемогућавању приступа прикључку, обрачунском мјесту и инсталацији

Корисник мреже (или лице присутно на мјесту контроле): \_\_\_\_\_ (име и презиме / назив крајњег купца)

овлашћеним радницима ОДС-а слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији EIC-Z код: \_\_\_\_\_ како би у складу са налогом за контролу број: \_\_\_\_\_ извршили контролу, иако је корисник (или лице присутно контроли) усмено упозорен да је дужан у складу са чланом 83. став(7) Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 68/20) омогућити овлашћеним радницима ОДС-а слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, те да у противном чини прекршај из члана 130. Закона о електричној енергији, за који се у складу са ставом (3) предвиђа новчана казна од 1000 КМ до 3000 КМ. Опис ситуације:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Припадници Министарства унутрашњих послова у складу са законском обавезом обавијештени о почињеном прекршају из члана 130. Закона о електричној енергији присутни на мјесту контроле ДА / НЕ, обезбедили су слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјесту и инсталацији ДА / НЕ.

Присутна овлашћена лица полиције: 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ .

Корисник мреже: \_\_\_\_\_ Контролна екипа: \_\_\_\_\_  
1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

ОДС \_\_\_\_\_ а.д. \_\_\_\_\_ ТЈ/Физичка локација \_\_\_\_\_

## УПОЗОРЕНЬ О ИСКЉУЧЕЊУ број 001/\_\_\_\_\_

Објекта корисника са електродистрибутивне мреже

Иако усмено упозорен да је обавезан омогућити овлашћеним радницима ОДС-а слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији, како би у складу са радним налогом извршили контролу, те да у противном чини прекршај који је новчано кажњив, корисник мреже (или лице присутно на мјесту контроле): \_\_\_\_\_

(име и презиме / назив корисника мреже)

(место, улица и број)

је забранио или није омогућио приступ. Овим путем упозоравамо истог да ће, уколико у року од 15 минута од момента сачињавања овог упозорења, не омогући овлашћеним радницима ОДС-а слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјесту и инсталацији ради вршења контроле, по истеку датог рока објекат корисника бити искључен са дистрибутивне мреже у складу са чланом 104. став 1. тачка 2. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 68/20). Корисник мреже нема право жалбе на ово искључење нити одбијање корисника (лица присутног на мјесту на мјесту контроле) да потпише и/или преузме ово упозорење одлаже извршење искључења.

За све информације везане за усове и поступке које сте дужни испунити како би могли захтијевати поновно укључење Вашег објекта на електродистрибутивну мрежу можете се обратити на телефон број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часова радним даном или у \_\_\_\_\_

(назив ТЈ/Ф. локације/ место, улица и број)

Упозорење о искључењу сачињено дан \_\_\_\_\_ године у \_\_\_\_\_ часова.

Корисник мреже: \_\_\_\_\_ Контролна екипа: \_\_\_\_\_  
1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

Корисник мреже преузео Упозорење о искључењу ДА / НЕ.

ОДС \_\_\_\_\_ "а.д." \_\_\_\_\_  
ТЈ/Физичка локација \_\_\_\_\_ Број налога за контролу: \_\_\_\_\_

**ЗАПИСНИК број 001/\_\_\_\_\_**  
о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије

Корисник мреже: \_\_\_\_\_  
(име и презиме/назив корисника)

Адреса корисника мреже: \_\_\_\_\_

ЕИС-З код		Категорија потрошње:	
Прикључни вод: 1. једнофазни 2. трофазни		Пресјек ( $\text{mm}^2$ ):	
Материјал: 1. Al 2. Cu		Изолација: 1. PVC 2. Умрежени полиетилен	
Начин полагања: 1. ваздух 2. термички неизолован зид		3. термички изолован зид 4. земља	
Вод којим је вршена НПЕЕ: 1. једнофазни 2. трофазни		Пресјек ( $\text{mm}^2$ ):	
Материјал: 1. Al 2. Cu		Изолација: 1. PVC 2. Умрежени полиетилен	
Начин полагања: 1. ваздух 2. термички неизолован зид		3. термички изолован зид 4. земља	
Главни осигурачи: 1. једнофазни 2. трофазни		1. исправни $I_{n1}$ / / (A) 2. неисправни	
Лимитатори: 1. једнофазни 2. трофазни		1. исправни $I_{n2}$ / / (A) 2. неисправни	
Обрачунски мјерни уређај (бројило): 1. једнофазни 2. трофазни 3. мјерна гарнитура			
Произвођач:		Тип:	
Број бројила:	Стање бројчаника бројила:	Већа тарифа ( $\text{kWh}/\text{kVArh}$ )	
		Мања тарифа ( $\text{kWh}/\text{kVArh}$ )	
Дистрибутивне пломбе затечене на мјерном уређају: ДА НЕ		Оштећене: ДА НЕ	
Жигови баждарења затечени на мјерном уређају: ДА НЕ		Оштећени: ДА НЕ	
Присутан крајњи купац: ДА НЕ		Присутно пунолетно лице ДА НЕ (име и презиме):	
Полиција позвана: ДА НЕ		Присутна полиција: ДА НЕ	
		Име и презиме присутних представника полиције: 1. 2. 3.	

Контролом је установљено да корисник мреже неовлашћено троши електричну енергију на слиједећи начин:

- самовољно прикључио електроенергетске инсталације објекта на дистрибутивну мрежу без електроенергетске сагласности и/или уговора о прикључењу, уговора о снабдијевању и уговора о приступу,
- самовољно укључио електроенергетске инсталације објекта на дистрибутивну мрежу након искључења због разлога наведених у члану 92. тачка д) Општих услова,
- онемогућио правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге,
- користио електричну енергију без мјерних уређаја или мимо њих,
- користио електричну енергију преко мјерног уређаја, на коме су самовољно скинуте или оштећене пломбе, при чему крајњи купац није обавијестио дистрибутера о оштећењу,
- трошио електричну енергију за категорију потрошње која му није одобрена енергетском сагласношћу,
- утицао на рад уређаја за управљање тарифама (уклопни сат, МТК, РТК или други уређај сличне намјене).

Краћи опис начина на који је остварена неовлашћена потрошња електричне енергије (у даљем тексту: НПЕЕ):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Уграђен замјенски мјерни уређај (бројило) (случај 5 НПЕЕ): ДА – НЕ.

Произвођач:		Тип:	
Број бројила:	Стање бројчаника бројила:	Већа тарифа ( $\text{kWh}/\text{kVArh}$ )	
		Мања тарифа ( $\text{kWh}/\text{kVArh}$ )	

Приложени докази:

Објекат корисника мреже искључен са дистрибутивне мреже без упозорења или опомене (случајеви НПЕЕ: 1, 2, 3, 4): ДА – НЕ.

Корисник мреже/крајњи купац нема право приговора на искључење!

Ради провођења прописаног поступка у вези са неовлашћеним трошењем електричне енергије дужни сте да се најкасније у року од 7 дана јавите у \_\_\_\_\_ (назив ТЈ/Физичке локације и адреса)

од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часова радним даном.

Датум контроле: \_\_\_\_\_

Корисник/лице \_\_\_\_\_  
присутно на мјесту контроле: \_\_\_\_\_ (име и презиме)

Контролна екипа: 1. \_\_\_\_\_  
(име и презиме)  
2. \_\_\_\_\_

Корисник мреже одбио да прими Записник: ДА НЕ.

(име и презиме)

ОДС \_\_\_\_\_ а.д. \_\_\_\_\_

ТЈ/Физичка локација \_\_\_\_\_

## ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о искључењу са дистрибутивне мреже број: \_\_\_\_\_

Корисник мреже: \_\_\_\_\_  
(име и презиме / назив)

Адреса: \_\_\_\_\_  
(мјето, улица и број)

EIC-Z код корисника: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 83. став (7) Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 68/20) дужни сте омогућити овлашћеним представницима ОДС-а слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији.

Дана \_\_\_\_\_ нисте омогућили овлашћеним представницима ОДС-а слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији. Тиме сте у складу са чланом 130. став (1) тачка 1) Закона о електричној енергији направили прекаш, а у складу са чланом 104. став (1) тачка 2) Закона о електричној енергији стекли су се услови за обуставу даље испоруке електричне енергије искључењем Вашег објекта са дистрибутивне мреже.

Уколико до: \_\_\_\_\_<sup>1</sup> не омогућите овлашћеним представницима ОДС-а  
(дан, мјесец, година)  
слободан и несметан приступ прикључку, обрачунском мјерном мјесту и инсталацији обавјештавамо Вас да ћемо Вам искључењем објекта са дистрибутивне мреже обуставити даљу испоруку електричне енергије.

Искључење Вашег објекта са дистрибутивне мреже биће извршено у периоду од \_\_\_\_\_  
(дан, мјесец, година)  
у \_\_\_\_\_ сати до \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_ сати<sup>2</sup>.  
(дан, мјесец, година)

Обавјештавамо Вас да можете поднijети писани приговор на разлоге искључења у року од осам дана од дана пријема овог Обавјештења о искључењу са дистрибутивне мреже. Ваш приговор биће разматран у року од \_\_\_\_\_ дана, о чему ћете бити обавијештени у писаној форми.

Датум уручења:

(дан, мјесец, година)

Обавјештење предао:

(име и презиме)

Обавјештење примио:

(име и презиме)

<sup>1</sup> у складу са чланом 92. став (1) тачка б) Општих услова за испоруку и снадбијевање електричном енергијом

<sup>2</sup> у складу са чланом 94. Општих услова за испоруку и снадбијевање електричном енергијом

Трајно дозвољене струје (у А) каблова за различите типове развода, проводника,  
изолације и броја оптерећених проводника  
према BAS Н.Д. 60364-5-52:2012

Пресек [mm <sup>2</sup> ]	Ваздух			Термички неизолован зид			Термички изолован зид			Земља								
	ПВЦ	Умреж. полиетилен	ПВЦ	Умреж. полиетилен	ПВЦ	ПВЦ	Умреж. полиетилен	ПВЦ	ГВЦ	ГВЦ	два	три	два	три	два	три	два	три
Бакар	два	три	два	три	два	три	два	три	два	три	два	три	два	три	два	три	два	три
1	17	14,5	21	18	14,5	13,5	19	17	11	10,5	14,5	13,5	-	-	-	-	-	-
1,5	22	18,5	26	23	18,5	17	24	22	14,5	13	18,5	17	22	18	26	26	22	22
2,5	30	25	36	32	25	23	33	30	19,5	18	25	23	29	24	34	34	29	29
4	40	34	49	42	34	31	45	40	26	24	34	31	38	31	44	44	37	37
6	52	43	63	54	43	40	58	52	34	31	43	40	47	39	56	56	46	46
10	71	60	86	75	60	54	80	71	46	42	60	54	63	52	73	73	61	61
16	96	80	115	100	80	73	107	96	61	56	80	73	81	67	95	95	79	79
25	119	101	149	127	101	95	138	127	80	73	101	95	104	86	121	121	101	101
<b>Алуминijум</b>																		
1	13	11	16	13,5	11	11	15	13	8,5	8	11	11	-	-	-	-	-	-
1,5	16,5	14	21	17,5	14	14	19	16,5	11	10	14	14	17	14	20	20	16,5	16,5
2,5	23	19,5	28	24	19,5	19	26	23	15	14	19,5	19	22	19	26	26	22	22
4	31	26	38	32	26	25	35	31	20	19	26	25	29	24	34	34	29	29
6	39	33	49	42	33	32	45	39	26	24	33	32	36	30	42	42	36	36
10	54	45	67	58	45	43	62	54	36	32	45	43	48	40	56	56	47	47
16	73	61	91	77	61	58	83	73	48	43	61	58	62	52	73	73	61	61
25	89	78	108	97	78	76	101	89	63	57	78	76	80	66	93	93	78	78

\* Изоловани проводници у термички неизолованом зиду – подразумевају се једножилни или вишежилни каблови у термички неизолованом зиду, поду, плафону, отвореном каналу, инсталационом каналу и сл.

\* Изоловани проводници у термички изолованом зиду ("Термички изолован зид који има спољну превлаку непропусну за воду, термичку изолацију и унутрашњу превлаку тако да зид има термичку проводност од  $10W/m^2K$ ") – подразумевају се једножилни или вишежилни каблови у термички изолованом зиду положени директно или у инсталационој цијеви.